

БЕНЗИНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GE 3200 H Family

- Бензиновый двигатель Honda
- Аварийное отключение (масло)
- Однофазный синхронный генератор
- Защита от перегрузки
- Зарядное устройство 12 В - 10 А
- Защитная рама
- Малошумная
- Компактная
- Отвечает требованиям ЕЕС



Стандартное оборудование										
	Бензинов. двс	Возд. охлад.	Ручной завод	Останов двс (масло)						
	Синхрон. генератор	Термореле останова	Розетка 230В Schuko	Зарядн. устр-во						

Элементы по доп. заказу

- Вилка 230В 16А 2РТ (М) SCHUKO

- Комплект для заземления MT10

Технические данные	GE 3200 Family
ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	50 Гц, синхронный однофазный с самовозбуждением и саморегулированием, бесщеточный
Однофазное напряжение (макс)	2.8 кВА (2.4 кВт) / 230 В / 12.2 А
Однофазное напряжение (непрерывно)	2.4 кВт
Зарядное устройство пост. тока	12 В - 10 А
Рабочий цикл	100%
Коэффициент мощности (cos φ)	0.8
Класс изоляции	H
Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц)	
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	Бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением
Тип	GC 190
Мощность на выходе *	3.7 кВт (5 л.с.)
Скорость вращения	3000 об/мин
Рабочий объём цилиндров	187 см ³
Количество цилиндров	1
Расход топлива	313 г/кВт·ч
* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1	
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	
Емкость бака	2 л
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)	2.5 ч
Защита	IP 23
Габариты Д x Ш x В (мм)*	555x370x390
Масса *	35 кг
Уровень шума	98 LWA (73 dB(A) - 7 м)
* Габариты и масса включают в себя все элементы	